

FR1200

FR1200- считыватель отпечатков пальцев с RS485 интерфейсом для работы с биометрическими контроллерами серии inBio и автономными терминалами доступа типа F18. Считыватель захватывает изображение отпечатка и передает его для сравнения на биометрическую панель. Имея степень защиты IP65, FR1200 способен устойчиво работать при любых погодных условиях.



Спецификация

CPU
324МГц

Сенсор
ЗК оптический
Интерфейс
RS485

Стандартная функция
ID модуль

Опционально
Mifare модуль
Звуковые сообщения
Бuzzer

Рабочее питание
12VDC
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C
Степень защиты
IP65

Размеры
Высота: 102мм

Ширина: 50мм
Толщина: 37мм

Конфигурация

